



BA102 ADRESLİ RESETLENEBİLİR YANGIN İHBAR BUTONU

BA102 Adresli resetlenebilir Yangın İhbar Butonu adresli yangın sisteminde, yangın veya acil durumların manuel olarak bildirilmesi için tasarlanmıştır. Ön yüzündeki resetlenebilir cama basarak aktif edilebilir. Üzerinde animasyonlu bir bildirim ışığı bulunur ve aktif olduğunda bu ışık sürekli yanık kalır. Cama basıldıktan sonra özel anahtarı ile resetlenebilir. Yangın butonuna basılıp aktif hale getirildiğinde yangın bilgisini iletişim hattı üzerinden kontrol paneline iletir. RB1201 Adres Programlayıcı ile butona verilen adres buton içerisindeki hafızaya kaydedilir ve saklanır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Çevrim Çalışma Voltajı	:16 to 30 VDC
Çevrim Çalışma Akımı	:<600µA @ 24 VDC (8 saniyede bir led yakar)
Maksimum Alarm Akımı	:<7 mA @ 24 VDC (Led sürekli yanık)

ÇEVRE ÖZELLİKLERİ

Çalışma Nem Oranı	:10% to 93% (Bağıl nem, Yoğuşmasız)
Çalışma Sıcaklığı	:-10°C to 50°C

MEKANİK ÖZELLİKLER

Genişlik	:90 mm
Yükseklik	:90 mm
Derinlik	:27 mm
Ağırlık	:160 Gram

GENEL ÖZELLİKLER

- Sağlam ve estetik ABS plastik kasa
- Silinmez hafızada programlanabilir adres bilgisi
- RB1201 Adres programlayıcı ile programlanabilir
- Led indikatör
- Özel anahtarı ile resetlenebilir
- EN54-11 sertifikasına sahip

