



## DA112 ADRESLİ RESETLENEBİLİR YANGIN İHBAR BUTONU

DA112 Adresli İzolatörlü resetlenebilir Yangın İhbar Butonu, Adresli yangın sisteminde, yangın veya acil durumların, resetlenebilir cama basarak bildirilmesi için kullanılır. Üzerinde animasyonlu bir bildirim ışığı bulunur. Bir anahtarla resetlenebilir. Yangın butonuna basılıp aktif hale getirildiğinde yangın bilgisini iletişim hattı üzerinden bir kontrol paneline iletir. Loop hattı üzerinde oluşabilecek herhangi bir kısıdevre durumunda yangın ihbar butonunun dâhili izolatörü sayesinde kısıdevre olan noktadan bir önceki cihaz ve bir sonraki cihaz çalışmaya devam eder ve bu nokta panelde gösterilir. Eğer birkaç noktada kısıdevre oluşmuş ise yine loop hattının gidiş yönüne göre kısıdevreden bir önceki cihaz ve dönüş yönünde kısıdevreden sonraki cihaz/cihazlar çalışmaya devam eder, iki kısıdevre arasında kalan cihazlar izole edilir. RB1201 Adres Programlayıcı ile butona verilen adres buton içerisindeki hafızaya kaydedilir ve saklanır.



### TEKNİK ÖZELLİKLER

Çevrim Çalışma Voltajı	:16 to 30 VDC
Çevrim Çalışma Akımı	:<600µA @ 24 VDC (8 saniyede bir led yakar)
Maksimum Alarm Akımı	:<7 mA @ 24 VDC (Led sürekli yanık)

### ÇEVRE ÖZELLİKLERİ

Çalışma Nem Oranı	:10% to 93% (Bağıl nem, Yoğuşma-sız)
Çalışma Sıcaklığı	:-10°C to 50°C

### MEKANİK ÖZELLİKLER

Genişlik	:90 mm
Yükseklik	:90 mm
Derinlik	:27 mm
Ağırlık	:160 Gram

### GENEL ÖZELLİKLER

- Sağlam ve estetik ABS plastik kasa
- Silinmez hafızada programlanabilir adres bilgisi
- RB1201 Adres programlayıcı ile programlanabilir
- Led indikatör
- Dahili izolatör
- Özel anahtarı ile resetlenebilir
- EN54-11/17 sertifikasına sahip

