



## PL002 PARALEL İHBAR LAMBASI

PL002 Paralel İhbar Lambası, yangın alarm sistemlerinde alarm gelen cihazı görmek mümkün olmadığı; tavan arası zemin kablo boşlukları gibi yerlerde dedektörün alarm durumunda olup olmadığını kontrol etmek için tasarlanmıştır. Dedektörden tetiklenen PL002 bağlı olduğu dedektör alarma geçtiğinde ışığını yakarak alarmı haber verebilir. Bu sayede ulaşılması kolay olmayan yerlerde bağlı olduğu cihazın durumunu kontrol etmek mümkün olur.



### TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Gerilimi	:16-30 VDC arası
Çalışma Akımı	:<600µA @ 24 VDC ı ile)
Maksimum Alarm Akımı	:<7 mA @ 24 VDC (LED yanık)

### ÇEVRE ÖZELLİKLERİ

Çalışma Nem Aralığı	:10% - 93% arası Bağıl Nem, Yoğuşmasız
Çalışma Sıcaklığı	: -10°C- 50°C arası

### MEKANİK ÖZELLİKLERİ

Çap	:7 Cm
Ağırlık	:20 gram

Paralel İhbar Lambası iki parçadan olur; taban ve kapak. Tabanda devre kartı, bağlantı terminalleri, indikatör LED'leri bulunmaktadır. Modülün tabanında dört adet montaj deliği vardır. Bu deliklerden duvara veya herhangi bir zemine montaj yapılır. Montajı yaparken cihaz etrafında, havalanma ve ısı girişi geçirgenliği için 10cm boşluk bırakın. Kablo bağlantıları bittikten sonra ışık yollu üst kapak saat yönünde çevrilerek kapatılır.