



BK102 KONVANSİYONEL RESETELEBİLİR YANGIN İHBAR BUTONU

BK102 Konvansiyonel resetlenebilir yangın ihbar butonu konvansiyonel yangın sisteminde, yangın veya acil durumların manuel olarak bildirilmesi için tasarlanmıştır. Ön yüzündeki resetlenebilir cama basarak aktif edilebilir. Üzerinde animasyonlu bir bildirim ışığı bulunur ve aktif olduğunda bu ışık sürekli yanık kalır. Cama basıldıktan sonra özel anahtarı ile resetlenebilir. Yangın butonuna basılıp aktif hale getirildiğinde yangın bilgisini iletişim hattı üzerinden kontrol paneline iletir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Voltajı :16 to 30 VDC
Maksimum Alarm Akımı :<7 mA @ 24 VDC (Led sürekli yanık)

ÇEVRE ÖZELLİKLERİ

Çalışma Nem Oranı :10% to 93% (Bağıl nem, Yoğuşmasız)
Çalışma Sıcaklığı :-10°C to 50°C

MEKANİK ÖZELLİKLER

Genişlik :90 mm
Yükseklik :90 mm
Derinlik :27 mm
Ağırlık :150 Gram

GENEL ÖZELLİKLER

- Sağlam ve estetik ABS plastik kasa
- Led indikatör
- Özel anahtarı ile resetlenebilir
- EN54-11 sertifikasına sahip

